

Выключатель автоматический 3п 1000А 50кА ВА 88-43 электр. расцеп. МР 211 KARAT IEK SVA61-3-1000



Стоимость с НДС

114 809.74 руб. / шт.

В наличии 10 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **SVA61-3-1000**

Номинальный ток (А): **1000**

Номинальный ток длительной нагрузки I_n (А): **1000**

Количество полюсов: **3**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с (А): **400**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по (А): **1000**

Номинальное напряжение с (В): **400**

Номинальное напряжение по (В): **400**

Степень защиты IP: **IP20**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu} при 400 В, 50 Гц (кА): **50**



Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания с (А): **2000**

Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя коротк. замыкания по (А): **12000**

Подходит для монтажа на DIN-рейку: **Нет**

Моторный привод опционально: **Да**

С защитой по минимальному напряжению: **Да**

Конструктивное исполнение: **Встроенное устройство втычного исполнения**

Описание

Автоматические выключатели ВА88 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В и на номинальные токи от 12,5 до 1600 А.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2.

Автоматические выключатели с электронным расцепителем обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания с помощью электронного расцепителя сверхтоков. Это позволяет обеспечить высокую надежность, точность срабатывания и независимость от окружающих условий.

Электронный расцепитель не требует отдельного питания и гарантирует правильную работу защиты при токе нагрузки не менее 15% от номинального даже при наличии напряжения только в одной фазе. Блок защиты включает в себя три трансформатора тока, электронный модуль и отключающий электромагнит, который воздействует непосредственно на механизм выключателя. Трансформаторы тока, установленные внутри корпуса расцепителя, обеспечивают электропитание электронной схемы расцепителя и вырабатывают сигналы, необходимые для выполнения функции защиты. Защитные характеристики (уставки срабатывания) выбираются потребителем непосредственно на передней панели выключателя установкой DIP-переключателей согласно приведенной мнемосхеме.

Благодаря широкому диапазону регулирования уставок электронный расцепитель МР211 пригоден для всех распределительных сетей, в которых требуется надёжность и точность срабатывания.



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

