

Источник вторичного электропитания ИВЭПР 24/2.5 RS-R3 2x7 БР (К1) резервированный адресный Рубеж Rbz-221327



Стоимость с НДС

10 431.60 руб. / шт.

В наличии **196** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Рубеж**

Артикул: **Rbz-221327**

Ширина (мм): **324**

Высота (мм): **184**

Глубина (мм): **86**

Тип конструкции: **Отдельно стоящая модель**

Первичное/вход. напряжение с (В): **140**

Первичное/вход. напряжение по (В): **265**

Напряжение на выходе с (В): **18.8**

Напряжение на выходе по (В): **27.2**

ИБП технология: **Резервная схема (Off-line)**

Количество клеммных выходов: **1**

Описание

Источник обеспечивает стабильное круглосуточное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 24 В



постоянным током до 2,5 А. Для увеличения времени резервирования к источнику может подключаться необходимое количество внешних боксов резервного питания БР 12 производства «Рубеж».

Источник имеет функцию формирования и передачи информации в приемно-контрольные приборы Рубеж, поддерживающие передачу по адресной линии связи с использованием протокола передачи данных RS-R3:

напряжение сети ниже / выше нормы;
отсутствие сетевого напряжения;
защита (короткое замыкание на выходе ИВЭПР);
отсутствие АКБ;
разряд АКБ;
глубокий разряд АКБ;
вскрытие корпуса.

ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x7 БР автоматически переходит в режим работы от АКБ при пропадании напряжения сети, и автоматически возвращается в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения. Функция резервирования осуществляется от двух герметизированных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ) напряжением 12 В, ёмкостью 7 А*ч.

Источник обеспечивает:

защиту от короткого замыкания на выходе с автоматическим восстановлением напряжения после устранения аварийного режима;
электронную защиту при замыкании клемм АКБ и от переполюсовки АКБ;
защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения за счет наличия, металлоксидного варистора;
защиту аккумуляторных батарей в резервном режиме от глубокого разряда путем отключения нагрузки.
Источник имеет встроенную термозащиту, обеспечивающую отключение нагрузки при перегреве элементов источника вследствие длительной работы с нагрузкой, превышающей номинальную, и (или) при повышенной температуре окружающей среды.

Конструкция:

источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. На плате находятся импульсный преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 27,2 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. Выходное напряжение преобразователя 27,2 В является также напряжением питания схем заряда АКБ. Источник имеет независимые схемы контроля и заряда для каждой из АКБ. К выходу преобразователя 27,2 В через клеммы «+Р»; «-Р» может подключаться необходимое количество внешних боксов БР 24 с дополнительными АКБ и схемами подзаряда и контроля.



На передней панели корпуса расположены индикаторы наличия сетевого напряжения («СЕТЬ»), выходного напряжения («ВЫХОД») и состояния АКБ («АКБ»).

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

