

Контактор модульный КМ 16А 2НО (2 мод.) EKF km-2-16-20



Стоимость С НДС

1 852.85 руб. / шт.

В наличии 3 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **km-2-16-20**

Глубина монтажа, установки (мм): **60**

Количество нормально открытых контактов (НО): **2**

Номинальное напряжение с (В): **230**

Номинальное напряжение по (В): **400**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

Количество модулей: **2**

Категория применения, использования: **1**

Максимальная мощность лампы (Вт): **1000**

Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (В.А): **576**

Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (двухламповая схема) (В.А):
2880

Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (с параллельной компенсацией) (В.А): **432**

Ползунок для ручного переключателя: **Нет**

Род тока напряжения цепи управления: **Переменный ток (АС)**

Род тока рабочего напряжения: **Переменный ток (АС)**



Степень защиты IP: **IP20**

Номинальный рабочий ток (А): **16**

Возможна дополнительная комплектация: **Да**

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: **2**

Номинальное напряжение цепи управления с (В): **184**

Номинальное напряжение цепи управления по (В): **253**

Описание

Модульные контакторы представляют из себя контактор в классическом корпусе модульного оборудования. Он состоит из неподвижных контактов, подвижных контактов, которые закреплены в подвижной части магнитной системы. Неподвижная часть магнитной системы закреплена жестко в корпусе КМ. Пружина препятствует смыканию контактов. При подаче напряжения на катушку управления в магнитной системе контактора возникает магнитное поле, которое, преодолевая сопротивление пружины, смыкает магнитную систему и замыкает контакты. При отключении напряжения с катушки управления пружина размыкает контакты. Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

