

Выключатель автоматический дифференциального тока 1п+N С 25А 30мА тип А 6кА NB1L (36мм) (R) CHINT 203021



Стоимость с НДС

2 573.11 руб. / шт.

В наличии 25 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **203021**

Род тока: **Переменный ток (AC)**

Номинальный ток (A): **25**

Номинальное напряжение (В): **230**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Номинальный ток утечки (A): **.03**

Тип по току утечки: **A**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

Частота (Гц): **50/60 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 (кА): **6**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-25**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **40**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **6**



Номинальная отключающая способность при коротком замыкании I_{cn} по EN 61009-1 (кА): **6**

Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии NB1L предназначены для применения в однофазных сетях переменного тока напряжением до 230 В частотой 50/60 Гц с номинальным током до 40 А для нечастых включений и отключений нагрузок, а также защиты от перегрузки, короткого замыкания, поражения электрическим током при косвенных прикосновениях и возгораний по причине утечки тока в электроустановках жилых, общественных и промышленных зданий. Необходимо проверять работоспособность АВДТ серии NB1L нажатием на кнопку «Тест» не реже 1 раза в месяц.

Основные характеристики:

Номинальный ток – от 6 А до 40 А

Исполнение по числу полюсов – 1P+N (N слева); 2P

Тип характеристики мгновенного срабатывания – В, С

Отключающая способность – до 10000 А

Ном. отключающий дифференциальный ток – 30 мА; 100 мА; 300 мА

Тип АВДТ – АС, А

Конструктив устройства – электромеханический

Частота включений – до 240 циклов/час

Механическая износостойкость – 20000 циклов В/О

Электрическая износостойкость – 2000 циклов В/О

Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20

Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм

Подключение нагрузки – снизу

Сигнализация – окошко индикации положения главных контактов

АВДТ серии NB1L дополнительно могут оснащаться следующими устройствами:

- вспомогательный контакт состояния XF9;
- сигнальный контакт аварийного срабатывания XF9J;
- независимый расцепитель S9 или расцепитель минимального/максимального напряжения V9.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

