

Модуль релейный адресный РМ-4К-Р3 Рубеж Rbz-337438



Стоимость С НДС

4 821.60 руб. / шт.

В наличии 45 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Рубеж**

Артикул: **Rbz-337438**

В комплекте с розеткой: **Нет**

Описание

Адресные релейные модули являются программируемыми устройствами. Конфигурация задается пользователем с помощью ПО «FireSec «Администратор».

В зависимости от количества выходов (количества реле) релейный модуль выпускается в 2 исполнениях:

РМ-1К-Р3 – один выход (ВЫХ1);

РМ-4К-Р3 – четыре выхода (ВЫХ1 – ВЫХ4).

Адресный релейный модуль обеспечивает подключение следующего оборудования и устройств:

информационных световых табло (ОПОП 1-8 либо аналогичных);

оповещателей звуковых (ОПОП 2-35 либо аналогичных);

оповещателей светозвуковых (ОПОП124-7 либо аналогичных).

Модуль РМ-К-Р3 контролирует цепь от каждого реле до исполнительных устройств на обрыв и короткое замыкание во включенном и выключенном состоянии реле.

Адресный релейный модуль получает команды на управление встроенными реле по двухпроводной униполярной адресной линии связи.



Релейный модуль имеет светодиодную индикацию наличия связи с приемно-контрольным прибором и индикацию включенного состояния реле.

Релейный модуль РМ-К-РЗ имеет возможность установки на DIN-рейку с помощью специальной крепежной планки (в комплект поставки не входит и комплектуется по отдельному заказу).

Релейный модуль комплектуется устройством подключения нагрузки (УПН) в количестве, равном числу выходов, для обеспечения контроля линии на КЗ и обрыв. УПН представляет собой плату с установленными диодами, входным клеммником для подключения к линии от реле и выходным клеммником для подключения к нагрузке (исполнительному устройству).

Для обеспечения контроля линии на короткое замыкание и обрыв УПН должен быть подключен непосредственно к нагрузке релейного выхода (к исполнительному устройству). Вместо УПН для контроля цепи можно использовать диоды.

Также возможно подключение на один выход нескольких табличек ОПОП 1-8 или ОПОП 1-8М. В этом случае таблички подключаются параллельно на линию и в конце линии устанавливается один диод, обеспечивающий протекание контрольного тока. Для контроля состояния «Обрыв» во включенном состоянии выхода необходимо обеспечить протекание тока через нагрузку, величиной не менее 10 мА. Если устройство нагрузки потребляет ток менее 10 мА, то параллельно ему подключается резистор для повышения тока потребления. Однако подавляющее большинство устройств, подключаемых к выходам модуля РМ-К-РЗ имеет токопотребление выше 10 мА (табло, сирены и т. д.), а следовательно в установке данного резистора нет необходимости.

В системе каждое реле адресного релейного модуля РМ-К-РЗ представляет собой отдельное логическое устройство, т.е. каждое реле определяется как отдельное полноценное устройство и имеет свой адрес в системе. Так, релейный модуль РМ-4К-РЗ представляет собой четыре отдельных устройства и занимает четыре адреса (на каждый выход – свой адрес). При конфигурации модуля адрес задается только выходу №1, всем остальным выходам (при их наличии) адреса присваиваются автоматически в возрастающем порядке, начиная с заданного адреса.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

