

Переключатель пакетный ПП2-16 IP56 (пластик) Электротехник ЕТ001823



Стоимость с НДС

767.99 руб. / шт.

В наличии 19 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Электротехник**

Артикул: **ЕТ001823**

Количество положений переключателя: **2**

Номинальный ток длительной нагрузки I_n (А): **380**

Количество полюсов: **2**

С нулевым положением: **Да**

С возвратом в нулевое положение: **Нет**

Степень защиты (IP) лицевой стороны: **IP56**

Тип выключателя: **Выключатель ВКЛ/ОТКЛ**

Тип элемента управления: **Поворотный выключатель**

Подходит для монтажа на основании: **Да**

Подходит для закрепления на лицевой панели: **Да**

Подходит для распределительного щита: **Да**

Подходит для промежуточного монтажа: **Да**

Комплектное устройство в корпусе: **Да**



Максимальное номинальное рабочее напряжение U_e переменного тока АС (В):
660

Степень защиты с передней стороны (NEMA): **1**

Описание

Пакетные выключатели серии ПВ, пакетные переключатели серии ПП предназначены для работы в электрических цепях напряжением до 380 В переменного тока частотой 50/60 Гц, 400 Гц и до 220 В постоянного тока в качестве:

- * вводных выключателей и переключателей в цепях управления электроустановок распределения энергии;
- * коммутационных аппаратов с ручным приводом для нечастых включений и отключений;
- * для ручного управления асинхронными электродвигателями в электрических цепях переменного тока.
- * Простая и надёжная конструкция;
- * Высокие показатели износоустойчивости;
- * Наличие наконечников на номинальные токи 63 и 100 А;
- * Корпус из негорючего материала;
- * Наличие дугогашения обеспечивает безопасную эксплуатацию при коммутации выключателя;
- * Возможность применения в различных отраслях;
- * Исполнение IP30 и IP56 в пластиковом и силуминовом корпусе для установки в помещениях со специальными требованиями или на улице.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

