

Реле промежуточное ПР-102 5А 230В АС 2 конт. с LED-индикацией DEKraft 23864DEK



Стоимость с НДС

311.54 руб. / шт.

В наличии 19 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DEKraft**

Артикул: **23864DEK**

Номинальный ток (А): **5**

Ширина (мм): **21.5**

Высота (мм): **27.5**

Глубина (мм): **35.5**

С съемными клеммами, зажимами: **Нет**

Поляризация: **Свободная полюсность**

Характеристики переключения: **Моностабильный**

Вид переключающих контактов: **Одинарный контакт**

В комплекте с розеткой: **Нет**

Тип подключения: **Штекерный разъем**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с (В): **230**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по (В): **230**



Степень защиты IP: **IP21**

С светодиодным дисплеем: **Да**

Род тока включения: **Переменный ток (АС)**

Количество переключающих контактов: **2**

Описание

Промежуточное реле серии ПР-102 Dekraft; номинальный ток 5 А; ном. напряжение катушки 230 В пер.тока; кол-во контактов - 2 переключающих; установка - на DIN-рейку или монтажную панель. Промежуточные реле ПР-102 предназначены для управления нагрузками небольшой мощности, требующими частых включений/отключений. Светодиодный индикатор показывает состояние реле. Реле имеет компактные размеры, что позволяет использовать их в местах с ограниченным пространством для монтажа.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

