

Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 32А 30мА тип А ВД1-63 KARAT IEK MDV11-2-032-030



Стоимость с НДС

1 898.21 руб. / шт.

В наличии **134** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **MDV11-2-032-030**

Способ монтажа: **DIN-рейка**

Глубина монтажа, установки (мм): **74**

Номинальный ток (А): **32**

Номинальное напряжение (В): **230**

Количество полюсов: **2**

Номинальный ток утечки (мА): **.03**

Тип по току утечки: **A**

Селективная защита: **Нет**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (I_{cn}) (кА): **4.5**

Устойчивость к импульсам тока (кА): **.25**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**



С кратковременной задержкой отключения: **Нет**

Частота (Гц): **50 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Возможна дополнительная комплектация: **Нет**

Описание

Дифференциальный выключатель ВД 1-63 тип А без встроенной защиты от сверхтоков реагирует не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

Дифференциальный выключатель ВД 1-63 тип А соответствует требованиям ГОСТ 50326 и ГОСТ 50807 как дифференциальный выключатель, "функционально не зависящий от источника питания".

Дифференциальный выключатель ВД 1-63 тип А предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок в сетях переменного тока напряжением 230/400 В и частотой 50 Гц.

Дифференциальный выключатель ВД 1-63 тип А выпускается в 2-х и 4-х полюсном исполнении на номинальные токи 16А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А и номинальные отключающие дифференциальные токи 10мА, 30мА, 100мА.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

